

Web tarayıcınızı (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari v.b.) açınız ve adres kısmına modem IP'si olan 192.168.2.1 yazıp "ENTER" tuşuna basınız. Karşınıza gelen şifre alanını boş bırakıp "TAMAM" butonuna tıklayınız.



Farklı bir servis sağlayıcısının modemini kullanıyorsanız size verilen modem kılavuzundaki kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Daha önce farklı bir kullanıcı adı ve şifre oluşturduysanız ve bunu hatırlamıyorsanız, modemini fabrika ayarlarına geri almanız gerekebilir. Bunu yapabilmek için modeminiz açıkken, arka kısmındaki "RESET" düğmesini 8-10 saniye boyunca basılı olarak tutun ve ardından bırakın.

Ekranın sol tarafında yer alan "ADSL" başlığından "ADSL Ayarları" menüsüne tıklayınız.

Açılan ekranda "vc1" linkine tıklayarak modem ayarları sayfasına yönlendirileceksiniz.



PVC Adı	VPI/VCI	Enkapsülasyon	Protokol
vc1	8:35	llc	pppoe
			<input type="button" value="Yeni"/>

PVC ayarları; VPI:8, VCI:35, Encapsulation:LLC bilgilerini istenilen bölümlere yazınız.

ADSL kullanıcı adı ve ADSL şifre alanına D-SmartNet'in SMS olarak ilettiği ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi türkçe karakter kullanmadan ve kullanıcı adınızın sonundaki @dsmart uzantısını kontrol ederek istenilen bölüme yazınız.

Kullanıcı adı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız D-Smart Online İşlemlere girip teknik işlemler-internet kullanıcı adı ve şifre adımından şifrenizi öğrenebilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak; 0850 266 0 266 no'lu sesli yanıt sistemi üzerinden 2'yi tuşlayıp teknik destek menüsüne ulaşabilir ve burdan da 1'i tuşlayarak sms ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Gerekli alanların doldurulması ile **"Kaydet"** butonuna tıklayınız.

The screenshot shows the 'PPPoE Bağlantı Ayarları' (PPPoE Connection Settings) page in the AirTies RT-103 Combo Modem web interface. The page includes a sidebar with navigation options like 'ANASAYFA', 'ADSL', 'YEREL AĞ', 'FIREWALL', 'NAT', 'ROUTING', 'YÖNETİM', 'DDNS', 'ARAÇLAR', and 'RAPOR'. The main content area contains the following fields and options:

- Adı: VC1
- Protokol: PPPoE
- NAT  Firewall
- Encapsulation: LLC (selected) / VCMUX
- Kullanıcı Adı: [Empty field]
- Şifre: [Empty field]
- MTU: 1492 byte
- Varsayılan Ağgeçidi:
- QoS Parameters: VPI: 8, VCI: 35, QoS: UBR, PCR: 0 cps, SCR: 0 cps, MBS: 0 cells
- Buttons: Kaydet, İptal

Karşınıza gelecek onay ekranında da **"Tamam"** butonunu tıkladığınızda modemizin kurulumu tamamlamak için yeniden başlayacaktır.

The screenshot shows the same 'PPPoE Bağlantı Ayarları' page as above, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box is titled 'Windows Internet Explorer' and contains the following text:

Ayarların kaydedilmesinin ardından modemizin yeniden başlatılacaktır. Devam etmek istiyor musunuz?

Buttons: Tamam, İptal